

Poseidon Pro 取扱説明書

安全にお使いいただくために

本製品を安全にお使いいただくために、製品をお使いになる前には、必ず本書をお読みください。本書は、製品の不明点をいつでも解決できるように、手元に置いてお使いください。本書では、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、危険を伴う操作・お取り扱いについて、危険・警告表示を行っています。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。

- 購入時には充電されていませんので、お使いいただく前に必ず充電してください。
- バッテリーを長くもたせるためには、できるだけこまめに本体の電源をオフにすることをお勧めします。
- バッテリーを充電するときは、事前に放電、使い切る必要はありません。
- 充電直後や使用直後は、バッテリーが温かくなることがありますが、異常ではありません。
- 充電は、周囲の温度が-20°C から 60°Cまでの場所で行ってください。
- 十分に充電しても使用できる時間が著しく短くなったときは、バッテリーの寿命と考えられます。このときは新しいバッテリーをお買い求めください。
- バッテリー保管場所は湿度の高い場所を避けて保管してください。

充電方法/ 充電状態の確認方法

充電は、製品本体上部の蓋を開け、USB-C ポートに USB-C 対応のケーブルを接続し充電を行ってください。製品の使用方法に関し、以下の Dark Energy 社提供の製品使用説明動画をご参照ください。動画は英語ですが、英語がお分かりにならない方でも、分かりやすい動画となっております。

充電方法：(左下の QR コードよりご覧いただけます)

インジケータライト説明：(真ん中の QR コードよりご覧いただけます)

蓋の再取り付け方法：(右下の QR コードよりご覧いただけます)



<https://youtu.be/dkLJQnxGYvY>

<https://youtu.be/CIFtS9kJy8s>

<https://youtu.be/6alqI3KHKDo>

定格容量：10200mAh/37.74Wh

製品の特長

IP68 規格に準拠 – 水深 2 メートルまで 45 分間の水没に耐える耐水性を有します。

454kg まで耐荷重と、コンクリート上に 15m の高さからの落下に耐える堅牢性を有します。

Poseidon Pro には 2 年間限定製品保証が付帯しています。また、殆ど全ての USB に互換性のあるデバイスを充電可能です。

Poseidon Pro は数年間使用せずに保管された後でも、60% から 85% の充電力を保持します。充電時間は使用される AC アダプターと電源出力により大きく左右されます。また、通常 5 時間から 12 時間の充電時間を必要とします。

Poseidon Pro は 500 サイクル以上に耐えられる社内検査に合格しています。(サイクル=完全充電状態から完全消耗状態まで)

当製品は 10,000 mAh のバッテリー容量を有します。いくつかのデバイスは 10,000 mAh 以上を必要とします。

例えば、iPad Pro は完全充電状態の Poseidon Pro を使用して 50% から 60% まで充電可能です。

当製品の動作温度: -20°C から 60°C まで

Poseidon Pro は他社製品と比較して、寒冷環境でも非常に優秀な製品です。最も良い充電効率を得るため、-20°C から 60°C までの気温環境下での使用を推奨します。当製品はこちらの気温範囲をさらに下回る又は上回る気温環境下にて使用された場合、Dark Energy 社は最も良い充電効率を保証しません。

Poseidon Pro は飛行機内持ち込みが可能となるよう安全な設計です。しかし、いくつかの航空会社では、預け荷物での持ち込みに対応していないことがあります。(詳しくは、各航空会社の手荷物に関する規則をご確認ください)

ご使用の Poseidon Pro に動作上の不具合がある場合には、製品本体上の電源インジケータボタンを 10 秒間長押しする、又は電源インジケータが点滅するまで長押ししてください。



充電を行う際は、密閉された場所（ポケットの中、鞆の中など）で行わず、開けた空間でのみ行ってください。

注意事項・警告：

以下の行為を行うと、発熱・発煙・発火・破裂・漏液、重大な怪我や事故につながる危険性があります。

バッテリーの分解・改造は絶対にしないでください。

所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をやめてください。

電子レンジや高圧容器に入れたりしないでください。

バッテリーは絶対に外部短絡させないでください。また、金属製のネックレスやヘアピン等と一緒に持ち運ばないように保管しないでください。

バッテリーを火の中に投入したり、加熱したりしないでください。

バッテリーを火のそばや炎天下など、高温の場所（35℃以上）で使用・充電しないでください。また、60℃以上の場所に放置しないでください。

バッテリーの端子にハンダ付けをしないでください。

バッテリーは指定の機器でのみご使用ください。他の機器で充電。または他の機器や他の用途に転用しないでください。

バッテリーに釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、強い衝撃を与えたりしないでください。

バッテリーが漏液して液が目に入ったときは、こすらずにすぐに水道水などのきれいな水で十分に洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。放置すると液により目に障害を与える原因となります。

バッテリーは小さなお子様の手の届かないところに保管してください。また、バッテリーを口に入れたり、舐めたりしないでください。

バッテリーを使用中、充電中、または保管中に異臭が生じたり、発熱したり、変色、変形、漏液、その他今までと異なることに気がついたときは、機器から取り外し、使用しないでください。

そのまま使用すると、発煙・破裂・発火の原因となります。

バッテリーのコネクタ部分には触らないでください。バッテリーの故障の原因となります。

本製品を廃棄する際は、使用済みのリチウムイオンバッテリーはリサイクルすることができます。資源を有効に活用するため、充電式電池リサイクル店へお持ちいただくか、自治体の指示に従ってリサイクルにご協力いただきますようお願いいたします。

輸入販売代理店

七洋交産株式会社 大阪府東大阪市長田東 2-1-33 長田平成ビル 806 号

ご質問などはこちら：<https://shichiyo.co.jp/contact/>

